


QUADRO DE CARGAS

Circuito	Lâmpada 2 x 40W	Lâmpada 2 x 25W	Tomada 200W	Tomada 1000W	Tomada 4000W	Carga Total W	Disjuntor A	Condutor mm²
A	09	01	-	-	-	770	10	2,5
B	06	07	-	-	-	830	10	2,5
C	-	-	-	-	01	4000	20	4,0
D	-	-	02	02	-	4400	25	6,0
E	-	-	11	01	-	3200	20	4,0
F	-	-	12	01	-	3400	20	4,0
G	-	-	12	01	-	3400	20	4,0
Total	15	08	37	05	01	20.000	50	10,0

- ### LEGENDA
- Quadro de Distribuição Existente
 - Quadro de Distribuição
 - Interruptor Simples - Alt. 1,10m
 - Interruptor Simples Duas Teclas - Alt. 1,10m
 - Interruptor Simples c/ Tomada - Alt. 1,10m
 - Tomada Simples Baixa - Alt. 0,30m
 - Tomada Simples Média - Alt. 1,10m
 - Tomada Simples Alta - Alt. 2,10m
 - Luminária c/ Lâmpada Compacta Fluorescente - 25W
 - Luminária c/ Lâmpada Fluorescente - 2x40W
 - Condutores Fase, Neutro, Retorno, Aterramento
 - Eletroduto na Parede
 - Eletroduto sobre Forro
 - Ramal de Entrada - Subterrâneo
 - Ramal de Entrada - Aéreo



PROJETO ELÉTRICO
PLANTA BAIXA
 Escala 1/50

AMURES

**ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DA REGIÃO SERRANA**

**PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO CERRITO - SC**

05

ASSESSORIA TÉCNICA	OBRA
<p>PROJETO: Elisiane Grudtner CAU a17356-8</p> <p>PREFEITO: ARNO TADEU MARIAN</p> <p>DESENHO:</p>	<p>PROJETO ELÉTRICO AMPLIAÇÃO DE UNIDADE SANITÁRIA Planta Baixa, Quadro de Cargas e Diagrama Unifilar</p> <p>Área Total da Ampliação: 134,74 m² Localização: Rodovia BR 282, km277+850, Salto dos Marianos - São José do Cerrito SC</p>
<p>Escala: Indicada</p>	<p>REV. 1 06/2013</p>